


MANUAL DE INSTRUÇÕES


Micro Módulo dimmer

2 CANAIS x 100W



ESPECIFICAÇÕES


| Produto | Micro Dimmer 2 |
|-----------------|----------------|
| Voltagem | 100-240V AC |
| Carga Máxima | 2X100W |
| Frequência | 2.4-2.484 GHz |
| Temperatura Op. | -10°C - +40°C |
| Protocolo | Zigbee 3.0 |
| Distância | ≤ 200 m |
| Tamanho | 46x46x18 mm |
| Grado IP | IP20 |
| Garantia | 2 anos |
| Dimmer | Triac |



INSTALAÇÃO


▲ Cuidados:

1. A instalação deve ser feita por um integrador certificado da LifeSmart.
2. Manter fora do alcance das crianças.
3. Manter longe da água ou temperaturas altas.
4. Instale o dispositivo longe de fontes de sinal fortes como forno de microondas que pode causar sinal interrompido resultou em operação anormal do dispositivo.
5. Obstrução por parede de concreto ou metálico materiais podem reduzir a operação eficaz alcance do dispositivo e devem ser evitados.
6. NÃO tente desmontar, reparar ou modificar o dispositivo.



REQUERIMENTOS

- Router WiFi
- Smart Station LifeSmart (Zigbee)
- iPhone, iPad (iOS 7.0 ou superior)
- Android 4.0 ou superior



MANUAL OVERRIDE




É possível usar o pulsador para ajustar o brilho ou ligar/desligar a iluminação manualmente, cancelando a escolha no app.

- Toque curto (<1s): função liga / desliga permanente.
- Toque cumprido (> 1s): ajusta o nível de brilho.

1) Tanto o ajuste no aplicativo quanto o interruptor podem substituir um ao outro, o último ajuste permanece.

2) O controle do aplicativo é sincronizado com o pulsador manual.

3) Os terminais "S" podem ser ficar desligados se não utilizar o controle manual com pulsador.



Instruções e diagramas de ligação

1. Desligar a energia/disjuntores antes de realizar qualquer instalação.
2. Ligar os cabos conforme o diagrama
3. Insira o módulo na caixa de junção.
4. Desligar a energia e siga as instruções de configuração do módulo dimmer.

PERGUNTAS FREQUENTES

1: Quais equipamentos podem ser ligados no Dimmer?
Luzes LED Triac led light, lâmpadas incandescente ou lâmpadas halogenas dimmerizáveis.

2: O que acontece se a Internet cair?

Você ainda pode controlar a luz usando o pulsador tradicional e o módulo também vai funcionar na rede local.

3: Como resetar o módulo?

Desligue o pulsador tradicional na parede. Em seguida, pressione e segure por 10 segundos ou mais até a lâmpada começar piscar rapidamente para empalhear.

MANUAL DO APP



LifeSmart

1


Descarregar o aplicativo LifeSmart, na App Store ou Google Play.

2




Faça login ou cadastre sua conta com seu endereço de e-mail.

4



Smart Station LifeSmart

Desligue o pulsador tradicional (aquele conectado ao módulo dimmer Zigbee). Em seguida, pressione e segure por 10 segundos ou mais até a lâmpada conectada ao módulo pisca rapidamente para pareamento. (Se você esperar mais de 120 segundos, precisa repetir esta passagem)



O pareamento vai demorar 15-20 segundos dependendo da sua rede.

